

IRI.TXVA

4 csatornás adó

MIX-CODE

*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek*



**Új Advanced Rolling Code (ARC) típusú adó
128 bites kódolással és 64 bites (HCS) működési lehetőséggel.**

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ez az adócsalád egy rendkívül biztonságos, 128 bites ugrókódos kódolási rendszerrel van ellátva, mely kapuk, garázskapuk, és egyéb vezérelni kívánt eszközök biztonságos működtetését teszi lehetővé. Az új adó erős műanyag burkolata védi az elektronikát a portól és a sérülésektől. Hatótávolsága nyílt terepen elérheti a 150m-t is.

Az adó feltanítása a régi 64 bites (HCS) rendszerekhez:

A régebbi 64 bites HCS kódolás és az új 128 bites kódolás lényegesen eltér. Egy vevő, vagy bármilyen kapuvezérlő nem képes egyszerre megtanulni mindkettő típust, emiatt az **először feltanított adó** fogja eldönteni a kódrendszer fajtáját. A vezérlőkön feltüntetett sárga körben lévő „ARC” felirat jelzi az új kódolás lehetőségét.



Ha „régi” 64 bites a vevő, vagy a vezérlő, akkor az új adót nem fogja megtanulni 128 bites állapotban.

Megoldás:

Nyomja le és tartsa lenyomva a két felső gombot, a LED villogásokkal jelzi az üzemmódot.

3 villogás- mind a négy gomb ARC 128bit

4 villogás- a két bal oldali ARC 128bit, a két jobb oldali gomb HCS

2 villogás- mind a négy gomb HCS 64 bites.

Ha 20mp-nél tovább tartja lenyomva, a visszajelző LED folyamatos fényre vált. Engedje el a gombokat azonnal! A távirányító a következő funkcióra lépett.

Technikai adatok:

Tápfeszültség.....12V A23-as elem

Működési idő.....kb. 2 év (napi 10 működtetés esetén)

Vivőfrekvencia433,92Mhz

VédettségIP40

Csatornák száma.....9db

Csatornakiosztás (a kétgombos, 9 csatornás működés csak ARC kódra állítva használható):

